

Schede aggiuntive e cavi supportati per MB872MP-B

Marca	Schede aggiuntive		Cavi compatibili
Broadcom (HBA)	9500-8i (8 Ports)	9500-16i	<p>Cavo connettore Slimline SAS 8-Lane a 2 x OCulink 4-Lane (SFF-8654 8i a 2 x SFF-8611 4i) Scarica lo schema dei pinout</p> <p>Inviaci lo schema dei pinout del cavo che desideri utilizzare per il controllo di compatibilità.</p> <p>Cavi compatibili noti: ICY DOCK MB206L-B Serial Cable SLSP-8X-11X2-0.5M Serial Cable SLSP-8X-11X2-1M Micro SATA Cables MIC74-8401 SuperMicro CBL-SAST-0816</p>
Broadcom (MegaRAID)	9560-8i (8 Ports)	9580-8i8e (8 Ports) (SFF-8643 solo)	<p><i>Nota 1: è noto un problema di compatibilità con il firmware della serie Broadcom 9500 Phase 20 e versioni successive, che ha causato un problema di rilevamento dell'unità durante la connessione agli alloggiamenti ICY DOCK NVMe. Stiamo attualmente lavorando a una soluzione con Broadcom che avrà effetto su un futuro aggiornamento. Per ora, come soluzione alternativa, ti preghiamo di non aggiornare il firmware della scheda controller Broadcom 9500 a Phase 20 o a una versione successiva fino a nuovo avviso.</i></p> <p><i>Nota 2: i siti Web elencati sopra non sono affiliati a ICY DOCK e sono gli unici responsabili dei loro prodotti e servizi.</i></p>
	9560-16i		
Broadcom (HBA)	HBA 9400-8i	HBA 9400-16i	<p>Cavo connettore Mini-SAS HD 4-Lane a Oculink 4-Lane (SFF-8643 4i a SFF-8611 4i) Scarica lo schema dei pinout</p> <p>Cavi compatibili noti: Micro SATA Cables RML42-0501</p> <p>Cavo connettore Mini-SAS HD 8-Lane a 2 x Oculink 4-Lane (SFF-8643 8i a 2 x SFF-8611 4i) Scarica lo schema dei pinout</p>
	HBA 9400-8i8e	HBA 9405W-16i	
Broadcom (MegaRAID)	MegaRAID 9440-8i	MegaRAID 9460-8i	<p>Cavi compatibili noti: Broadcom 05-50062-00 (EOL)</p> <p>Inviaci lo schema dei pinout del cavo che desideri utilizzare per il controllo di compatibilità</p> <p><i>Nota: i siti Web elencati sopra non sono affiliati a ICY DOCK e sono gli unici responsabili dei loro prodotti e servizi.</i></p>
	MegaRAID 9460-16i	MegaRAID 9480-8i8e	

